

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo – SZ 2500.630

Date : 12-jul-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo – SZ 2500.630

created: 12.07.2019 on www.rittal.com/es-es



Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 17,9 mm Altura: 14 mm Profundidad: 63,6 mm
Tensión de servicio:	100 V - 240 V
Sección de la línea:	Sección nominal: 1,5 mm ² Conexión de conductores cilíndricos, unifilares: 0,25 mm ² - 1,5 mm ² Conexión de conductores cilíndricos, unifilares: AWG 16 - AWG 22 Conexión de conductores cilíndricos, multifilares: 0,25 mm ² - 1 mm ² Conexión de conductores cilíndricos, multifilares: AWG 18 - AWG 22
Entrada de cables:	Para sección de cables: 4,5 mm - 10 mm
Unidad de embalaje:	5 pza(s).
Peso/UE:	0,08 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177918764
Código arancelario:	85369095
ETIM 6.0:	EC000458
ETIM 5.0:	EC000458

eCl@ss 8.0/8.1: 27440314

eCl@ss 7.0/7.1: 27440314

eCl@ss 6.0/6.1: 27260702

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27260700

Descripción producto: SZ Connector, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly

Aprobaciones

Explicaciones: Declaración de conformidad
Declaración del fabricante